

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



R8 Tablet

超紧凑外形蕴含强大功能。

- 800尼特8.0" LCD DynaVue® SR 显示器
- 第12代 Intel® Core™ 处理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 & Bluetooth® V5.3
- 无风扇设计
- 电池续航时间长达17小时
- 可选配条形码读取器、RFID读取器和智能卡读取器
- 10点电容式多点触控面板，具有四种触控模式



**Dyna
Vue**

耐用性	- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度) - 通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度) - ANSI/UL 121201、I类、2分区 (可选) 6' 掉落26面 - 防护等级 IP 66认证 - 铝镁合金主机 - 端口盖 - 阳光下可读显示屏 - 电池交换技术 (可选)
操作系统	Windows® 11 Pro (64位)
处理器	- Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 处理器，采用 vPro™ (12MB缓存，最高4.7 GHz，2P+8E 内核) - Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 处理器，采用 vPro™ (12MB缓存，最高4.4 GHz，2P+8E 内核) - Intel® Pentium® Gold 8500 处理器 (8MB缓存，最高4.4 GHz，1P+4E 内核)
显卡	Intel® Iris® Xe 显卡
内存	板载内存8 GB，最大16 GB (LPDDR4x)
存储器	128 GB NVMe PCIe SSD 可选配 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD
显示屏	8.0" LCD (1280 x 800) 800尼特 DynaVue® 阳光下可读显示器，配有电容式多点触控屏幕 - 可选配数字转换器 - 用户可选触控模式，可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能
音频	- 集成式麦克风 - 符合Intel®高清音频标准 - 集成式扬声器 x 1
摄像头	200万像素前置摄像头 - 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)
键盘和输入	3个按钮 (1个用户自定义按键)
通信	- Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) - Bluetooth® V5.3 - 可选专用 GPS 模块³ - 可选GPS 模块和 4G LTE 多载波移动宽带³ - 可选GPS、WWAN 和 WLAN射频天线直通接口¹

安全	- Intel® vPro™ 技术 (根据CPU选项) - TPM 2.0 - 符合 BIOS NIST - 隐身模式 - 夜视模式 - 可选配智能卡阅读器^{1,2} - 可选配 LF/HF-RFID (NFC) 阅读器^{1,2} - 可选配 UHF-RFID (NFC) 阅读器^{1,2}
I/O接口	- 雷电 4 x 1 - USB 3.2 Gen2 (Type C) x 1 (支持DP) - 音频输入/输出 (组合插孔) x 1 - microSD卡 (microSDXC) x 1 - 对接连接器 (20针Pogo) x 1 - Nano SIM卡 x 1 - 直流输入插孔 x 1 - 可选配USB 3.2 Gen1 (Type A) x 1² - 可选配10/100/1000 以太网 (RJ45) x 1² - 可选配串行端口 (RS232) x 1² - 可选配1D/2D 条形码阅读器 x 1² - 可选配RF直通天线，用于GPS、WWAN 和 WLAN¹
扩展插槽	- 可选配磁条阅读器^{1,2} - 可选配采用 LF/HF-RFID (NFC) 或 UHF-RFID (NFC) 或 RS232/RJ45/USB 3.2 Gen1 (Type A) 的智能卡阅读器^{1,2}
电源	交流电源适配器：100-240V，50Hz-60Hz，65W 主锂电池：7.6V，3600mAh，8.5小时 ⁴ - 可选配长续航锂电池，7.6V，7200mAh，17小时⁴ - 可选桥式电池：5分钟的交换时间⁵
环境	- 温度 操作：- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储：- 46°C ~ 71°C / - 51°F ~ 160°F - 湿度：5% ~ 95%
尺寸和重量	227 mm (长) x 150 mm (宽) x 20.5 mm (高) 0.86 千克
质保	三年有限标准保修
- 请联系您的销售代表了解可用功能。 - 不可同时提供。 - GPS/WWAN与专用GPS互斥。 - 按照MobileMark 2014 电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。 - 用户更换电池时，系统将保持运行状态 (进入待机模式后300秒内)。	